

תדרים וערוצי קליטה

מקום البداية	כאן P3A	כאן קול המוסיקה	כאן מורשת	כאן יתרונות	כאן עינת	כאן 88	כאן ב	תדרים FM
88.8 92.3 93.7 99.3	100.3 100.5 101.3 101.8	91.3 97.2 98.5 103.7	90.5 90.8 92.5 100.7	104.7 104.9 105.1 105.3	89.7 97.5 97.8 105.5	87.6 88.0 88.2 88.5	94.5 95.0 95.2 95.5	כלל ארצי
	101.3	97.2	90.8	104.9	89.7		95.0	אצבע הגליל
88.8 92.3	100.3	91.3	92.5	105.1	97.8 105.5	87.6	94.5 95.5	צפת והגליל
92.3 99.3	101.3 101.8	98.5	90.5 100.7	104.7 104.9	97.5 105.5	88.5 88.2	94.5 95.0 95.2	חיפה והסביבה
93.7	100.5				97.5	88.0		נצרת והסביבה
92.3	101.3	97.2	90.8	104.9	89.7 105.5		94.5 95.0	צפון בקעת הירדן
93.7	100.5		90.5				95.2	נתניה
	101.3	97.2	90.8	104.9	89.7	88.0	95.0	תל אביב והסביבה
93.7	100.5	103.65	90.5	105.3	97.5	88.2	95.2	מרכז הארץ - יו"ש
93.7 99.3	100.3 100.5 101.3	91.3 97.2	90.8	104.9 105.1 105.3	97.5 97.8	87.6 88.2 88.0	95.0 95.2 95.5	ירושלים
92.3 99.3	101.3 101.8	98.5	90.8 100.7	104.7	105.5	88.5	94.5 95.0	באר שבע וצפון הנגב
	101.3				89.7 97.5	88.2	95.2 95.5	צפון הערבה
	101.3	97.2			89.7	88.0	95.0	מרכז הנגב
		91.3			97.8	87.6	95.5	דרום הערבה
92.3	101.8	98.5	100.7	104.7	89.7	88.5	94.5	אילת

נתוני מקלט ל-DVB-T

DVB-T מאפייני הממיר/המקלט הדיגיטאלי לטלוויזיה
DVB-T STB (Set Top Box) & iDTV (Integrated Digital TV)

נתוני מפרט רשת השידור ב-DVB-T:

- רוחב פס 8 מגה הרץ
- תחום השידור UHF אפיקים 26 ו-29
- תצורה 8K
- פסיקות הגנה $\frac{1}{4}$
- QAM, FEC 2/3 16
- וידאו H.264, SD, MPEG-4, חלק 10 בתקן H.264
- קול (שמע) HE.AAC+V2 & Dolby Pulse
- רשת SFN

רשימת תדר DVBT-2 לפי אזור בארץ:

נתניה וצפון השרון – אפיק 32, התדר הוא: 562 מגה-הרץ.
רעננה כפר סבא ודרום השרון – אפיק 28, התדר הוא 530 מגה-הרץ.
תל אביב – ר"ג – גבעתיים – אפיק 28, התדר הוא 530 מגה-הרץ.
רחובות – אפיק 28, התדר הוא 530 מגה-הרץ.
אשקלון – אשדוד – באר שבע – אפיק 28, התדר הוא 530 מגה-הרץ.
אילת – אפיק 28, התדר הוא 530 מגה-הרץ.
חיפה והצפון – אפיק 32, התדר הוא: 562 מגה-הרץ.
ירושלים – אפיק 28 התדר הוא 530 מגה-הרץ.

נתוני מקלט ללוויין עמוס 7

תדר קליטה: 11113.25 MHz Horizontal
S.R. 8518
FEC 3/4
DVB-S